

岡野のLANケーブル色見本

■ 適用品種 ■ OKTPシリーズ



■ 結線方法 ■ モジュラープラグ加工時ご指定下さい

T568A (ストレート)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(緑)	1	白(緑)
2	緑	2	緑
3	白(橙)	3	白(橙)
4	青	4	青
5	白(青)	5	白(青)
6	橙	6	橙
7	白(茶)	7	白(茶)
8	茶	8	茶

T568B (ストレート)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(橙)	1	白(橙)
2	橙	2	橙
3	白(緑)	3	白(緑)
4	青	4	青
5	白(青)	5	白(青)
6	緑	6	緑
7	白(茶)	7	白(茶)
8	茶	8	茶

マルチクロス1000BASE-T(568A クロスオーバ)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(緑)	1	白(橙)
2	緑	2	橙
3	白(橙)	3	白(緑)
4	青	4	白(茶)
5	白(青)	5	茶
6	橙	6	緑
7	白(茶)	7	青
8	茶	8	白(青)

マルチクロス1000BASE-T(568B クロスオーバ)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(橙)	1	白(緑)
2	橙	2	緑
3	白(緑)	3	白(橙)
4	青	4	白(茶)
5	白(青)	5	茶
6	緑	6	橙
7	白(茶)	7	青
8	茶	8	白(青)

フルクロス (コンソール)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(橙)	1	茶
2	橙	2	白(茶)
3	白(緑)	3	緑
4	青	4	白(青)
5	白(青)	5	青
6	緑	6	白(緑)
7	白(茶)	7	橙
8	茶	8	白(橙)

クロス (ABクロス)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(緑)	1	白(橙)
2	緑	2	橙
3	白(橙)	3	白(緑)
4	青	4	青
5	白(青)	5	白(青)
6	橙	6	緑
7	白(茶)	7	白(茶)
8	茶	8	茶

マルチクロス1000BASE-TX(568A クロスオーバ)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(緑)	1	白(橙)
2	緑	2	橙
3	白(橙)	3	白(緑)
4	青	4	茶
5	白(青)	5	白(茶)
6	橙	6	緑
7	白(茶)	7	白(青)
8	茶	8	青

マルチクロス1000BASE-TX(568B クロスオーバ)

CN1		CN2	
ピンNo.	絶縁色	ピンNo.	絶縁色
1	白(橙)	1	白(緑)
2	橙	2	緑
3	白(緑)	3	白(橙)
4	青	4	茶
5	白(青)	5	白(茶)
6	緑	6	橙
7	白(茶)	7	白(青)
8	茶	8	青

お問い合わせは

岡野電線株式会社

神奈川県大和市深見西1-5-28 URL <http://www.okano-cable.co.jp>

(本社営業) 情報通信営業部 046-261-3121

(九州営業所) 096-234-3574

情報伝送営業部 046-261-3122